
Acerca de la configuración predeterminada de la impresora

A pesar de que a menudo puede alterar los ajustes de la impresora en el software o controlador de la impresora, es posible que a veces sea necesario alterar uno o varios valores predeterminados utilizando el modo de configuración predeterminada del panel de control de la impresora. La siguiente tabla enumera los ajustes y opciones disponibles. Para obtener descripciones detalladas consulte la *Guía de referencia*.

Ajuste	Opciones (valor predeterminado en negrita)
Longitud página tractor	Longitud en pulgadas: 3, 3.5, 4, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11 , 70/6, 12, 14, 17
Salto sobre la perforación	On, Off
Corte de papel automático	On, Off
Auto LF	On, Off
Dirección de impresión	Bi-D , Uni-D
Emulación	ESC/P , IBM 2380 Plus
0 barrado	On, Off
Draft de alta velocidad	On , Off
Modo I/F	Auto , Paralelo, Serie, USB
Tiempo de espera I/F	10 seg. , 30 seg.
Velocidad	19.200 , 9.600, 4.800, 2.400, 1.200, 600, 300 BPS
Paridad	Ninguna , Impar, Par, Ignorar
Longitud de palabra	8 bit , 7 bit
I/F Paralelo en modo bidireccional	On , Off
Modo Paquete	Auto , Off
Tabla de caracteres	Cursiva, PC 437 , PC 850, PC 860, PC 863, PC 865, PC 861, BRASCI, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15
Grupo internacional de caracteres para tabla Cursiva	Cursiva EE.UU. , Cursiva Francia, Cursiva Alemania, Cursiva Reino Unido, Cursiva Dinamarca 1, Cursiva Suecia, Cursiva Italia, Cursiva España 1
Tiempo de espera de carga de papel	1 seg., 1.5 seg. , 2 seg., 3 seg.

Ajuste	Opciones (valor predeterminado en negrita)
Avisador acústico	On , Off
Auto CR (IBM 2380 Plus)	On, Off
Tabla de caracteres IBM	Tabla1, Tabla 2

Cambio del modo de configuración predeterminada

Siga estos pasos para entrar en el modo de configuración predeterminada. Si utiliza hojas sueltas de papel, deberá cargar una hoja nueva cada vez que la impresora expulse una hoja impresa.

1. Asegúrese que el papel se haya cargado y que la impresora esté apagada.
2. Mantenga presionado el botón Tear Off (Font) (Corte [Fuente]) y encienda la impresora.

La impresora entra en el modo de configuración predeterminada e imprime instrucciones para seleccionar el idioma. El idioma actual se indica según cuáles indicadores luminosos se enciendan en el panel de control. Para el idioma español, sólo se encienden el indicador izquierdo y el indicador de Pausa.

3. Si desea un idioma diferente pulse el botón LF/FF (Avance de línea/ Avance de página) hasta que los indicadores luminosos muestren la opción que busca.
4. Pulse el botón Tear Off (Font) para imprimir una lista de todos los ajustes actuales.
5. Si todos los ajustes están correctos, apague la impresora para salir del modo de configuración predeterminada.
Si desea cambiar algún ajuste, continúe con el paso 6.
6. Pulse el botón Tear Off (Font). La impresora imprime las instrucciones para cambiar las configuraciones.
7. Pulse el botón LF/FF para desplazarse por las opciones de la configuración seleccionada hasta que encuentre la que desea. Pulse el botón Tear Off (Font) para seleccionar la próxima configuración que desea alterar.

8. Cuando haya terminado de establecer la configuración, apague la impresora para salir del modo de configuración predeterminada.

La nueva configuración que ha realizado permanecerá activa hasta que la vuelva a alterar o hasta que restablezca la configuración predeterminada de la impresora.

Recuperación de la configuración predeterminada de la impresora

Si desea recuperar toda la configuración predeterminada, apague la impresora. A continuación, mantenga presionados los botones Load/Eject, LF/FF y Pause mientras enciende la impresora.